LWL-Übertragungsmodule

LWL-Signalübertragung	LWL-Sender, LWL-Empfänger	SSI

LWL-Übertragungssystem für SSI-Absolutwertgeber.

Das System besteht aus einem LWL-Sender und einem LWL-Empfänger. Der LWL-Sender wandelt die elektrischen Daten eines üblichen absoluten Drehgebers mit Synchronem Seriellem Interface (SSI) in optische Lichtwellenleiter-Signale um.
Das Empfängermodul wandelt die optischen Signale wieder in elektrische SSI-Signale zurück.

Über nur eine Glasfaser können die Absolutwerte bis zu 2000 m zuverlässig übertragen werden. Mittels Drehschalter an der Modul-Frontseite kann die SSI-Taktrate von 1-99 bit eingestellt werden.

Zuverlässige Übertragung

- Sichere Datenübertragung bis 2000 m.
- Resistent gegen extrem starke elektromagnetische Felder.

Einfache Inbetriebnahme

- Signalübertragung über nur eine Glasfaser.
- Taktrate 1 ... 99 bit über Drehschalter einstellbar.
- LEDs zur Überwachung der Versorgungsspannung und des Taktes.
- DIN-Schienenmontage mit geringem Platzbedarf – nur 19 mm breit.

Anwendungsgebiete

- Prozessleittechnik und Automatisierungstechnik.
- Krananlagen.
- Hochspannungsanlagen.
- Schwerindustrie.
- Windkraftanlagen.
- Antriebstechnik.
- Walzwerke.

Bestellschlüssel LWL-Sender / LWL-Empfänger

6.LWLA . X X X
a b c

a
S = LWL-Sender
E = LWL-Empfänger

b *Versorgungsspannung*
1 = 10 ... 30 V DC
4 = 5 V DC

c *Anschlussart*
0 = Klemmenanschluss
1 = Steckbarer Anschluss Sub-D9

Lieferumfang:
- LWL-Übertragungsmodul
- Bedienungsanleitung, 2-sprachig, deutsch und englisch

Zubehör			Bestell-Nr.
Simplex Patchkabel ST-ST - Multimode	Steckverbinder: 2 x ST/PC Glasfaser: 1 x 50/125 min. Biegeradius: statisch 30 mm dynamisch 60 mm		**05.B09-B09.821-XXXX** XXXX = Länge in Meter Standardlängen: 2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, ... (in 5 m Abstufung)
ST Multimode Kupplung	Hülse:	Keramik geschlitzt	**05.LWLK.001**

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 11/2023

LWL-Übertragungsmodule

LWL-Signalübertragung	LWL-Sender, LWL-Empfänger	SSI

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Versorgungsspannung		10 ... 30 DC V bzw. 5 V DC ±5 %
Leistungsaufnahme pro Modul		< 1 W
Verpolungsschutz Betriebsspannung		vorhanden
Elektrische Eingänge / Ausgänge (LWL-Sender / LWL-Empfänger)		Takt C+ und C-, RS422 Daten D+ und D-, RS422 Error NPN-Eingang am Sender Open-Drain-Ausgang am Empfänger
Taktfrequenz SSI		max. 1 MHz
Optische Wellenlänge		850 nm (infrarot)
LWL-Anschluss		ST-Stecker, an der Gehäuseunterseite
Glasfaser		Multimode – Faser, 50/125 µm, 62,5/125 µm
LWL-Übertragungslänge		max. 2000 m
Typ. Dämpfung	Multimode Kabel	3,5 db/km
	pro ST-Stecker	0,15 db
	pro Spleiß	0,3 db

Abmessungen (B x L x H)		19,0 x 110,8 x 92,3 mm
Schutzart nach EN 60529		IP40, Klemmen IP20
Anschlüsse	Klemmenanschluss	Klemmen steckbar, 11-polig, RM 3,5
	mit Sub-D9	9-polige Sub-D Buchse (für die Signale)
	Stromversorgung	Klemmen steckbar, 2-polig
Temperaturbereich		-10°C ... +70°C
Gewicht		ca. 70 g

Zulassungen

CE-konform gemäß		
	EMV-Richtlinie	2014/30/EU

LWL-Sender

Anschlussart	Klemmenanschluss											
0	Signal:	0 V	+V	C+	C-	D+	D-	Eingang/Error	–	–	–	⏚
	Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Anschlussart	Steckbarer Anschluss, Sub-D9									
1	Signal:	0 V	+V	Eingang/Error	D-	D+	C-	C+	–	⏚
	Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LWL-Empfänger

Anschlussart	Klemmenanschluss											
0	Signal:	0 V	+V	C+	C-	D+	D-	Ausgang/Error	–	–	–	⏚
	Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Anschlussart	Steckbarer Anschluss, Sub-D9									
1	Signal:	0 V	+V	Ausgang/Error	D-	D+	C-	C+	–	⏚
	Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stromversorgung

	Schraubklemme, 2-polig		
	Signal:	0 V	+V
	Pin Buchse:	1	2

Die Kontakte 1/2 des 2-poligen Steckverbinders sind mit den Kontakten 1/2 des 11-poligen bzw. 1/2 des Sub-D-Steckverbinders verbunden.

+V: Versorgungsspannung +V DC
0 V: Masse GND (0 V)
C+, C- : Taktsignal
D+, D- : Datensignal
⏚: Schirm

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 11/2023